

## RAC-800/900 門禁管制主機



RAC-800



RAC-900

## 功能特色

- 集合雙重功能於一體，提供門禁管控和簡易考勤機之功能。
- 電腦連線時可連接達255台；可與電腦離線，獨立運作。
- 具大型記憶體容量，可儲存4096張合法卡與紀錄筆數2048筆。
- 提供讀卡、密碼及讀卡加密碼等安全開門模式；亦可外接副讀卡機或開門按鈕。
- 具脅迫卡及脅迫碼設定功能，遇緊急狀況時開門同時輸出秘密警報，聯絡管理保全中心。
- RAC-800具3組輸入點，2組輸出點；RAC-900具8組輸入點，4組輸出點。
- 可外接數據機或TCP/IP轉換器，便利總公司與分公司作遠距傳輸。
- RAC-8/900具有8組時段設定；RAC-900具60組假日權限設定。
- RAC-900具巡邏卡，來賓卡及反潛回功能。
- RAC-900提供完整的防盜報警設定功能，可外接各式報警偵測裝置。
- RAC-8/900 具有Master Card設定卡功能，可直接進行設定功能，操作簡便。
- RAC-900另提供防盜設定卡，可做防盜保全之設定及解除。
- 具防門破壞的防拆機偵測設計，強化系統安全性。
- 具讀卡超次警告功能，可設定最大操作失敗次數使系統自動停止運作，預防擅入並自我保全。
- 當記憶體容量達90%時，主機將發出警告提示管理者收集資料。
- 內建RTC (Real Time Clock)，提供準確的日期時間提示。

## 訂購資訊

■ 條碼刷卡型	RAC-800B / RAC-900B
■ 磁碼刷卡型	RAC-800M / RAC-900M
■ EM感應卡型	RAC-800PE / RAC-900PE
■ Mifare感應卡型	RAC-800PM / RAC-900PM
■ HID感應刷卡型	RAC-800PH / RAC-900PH

包裝內容:	■ RAC-800 或 900 x 1
	■ 母卡 x 1
	合法卡 x 3 (條碼 / 磁碼)
	■ EM卡 x 1 (感應式)
	■ Mifare卡 x 1 (Mifare)
	■ 產品光碟(含使用手冊 & SDK) x 1

## 選購:

- 讀卡機: PXR-52ET/ETK/MT/MTK, PXR-62ET/MT, PXR-80ET/MT
- UPS: PSU-330
- RS-232 - RS-485 通訊轉換器: EPC-402
- TCP/IP通訊轉換器: e-P132

## 規格

處理器	8 Bit
內存容量	128K
輸入點	3 Sensor (門磁偵側, 開門按鈕, 防拆機偵側)
輸出點	2 Relay (電鎖, 警報器)
持卡人數/儲存筆數	4,096 / 2,048 (max)
LED顯示器	Power x 1, COMM. x 1
LCD顯示	2行訊息, 每行支援16個英文字母, 具有背光
按鍵	15 keys 0~9, F1, F2, F3, CE, Enter
RTC定時器	Yes
音頻提示	Buzzer
設置ID設定	軟體
讀卡格式	ABA-Track2 / Wiegand26 x 1
■ 條碼刷卡型	Resolution: 0.15mm; Scanning Speed:100~1000mm/sec
■ 磁卡刷卡型	ISO3554 Standard Track 1 or 2 or 3 Scanning Speed: 3~40ips
■ EM感應卡型	RF 125 KHz, 有效距離: 8~10cm
■ Mifare感應卡型	RF 13.56 MHz, 有效距離: 5cm
■ HID感應卡型	Wiegand 26
電源輸出	DC5V 100mA / DC12V 100mA (max.) for 副讀卡機
電源輸入	DC 12V / 1A
消耗功率	5W (max.)
傳輸介面	RS-232 / RS-422 / RS-485
傳輸速率	9600 bps-N-8-1
工作溫度	0°C ~ 50 °C / 32 °F ~ 122 °F
相對濕度	20% ~ 80% (在不凝結成水滴的狀態下)
體積	153mm(L) x 120mm(W) x 60mm(H)
重量	692g